

ALINCO

特定小電力トランシーバー



技術基準適合証明
取得機種


交互通話専用

DJ-PB20 (BA/RA/WA/YA)

9+11チャンネル対応
20 CHANNELS

交互通話中継器対応

DJ-PB27



オールチャンネル対応
ALL CHANNELS



アルインコHP

免許・資格
不要

生活防水
IP54



アクセサリ使用時を除く

ビジネスシーンにもおすすめの、スタイリッシュなトランシーバー。



濡れた手でつかんでも大丈夫、IP54相当の防塵・防沫。ポリカーボネート製で頑丈なボディ。
【ご注意】イヤホンマイクなどアクセサリをお使いの時は防塵・防沫になりません。



他の特定小電力トランシーバーから電波を受信して自動でチャンネルとグループ番号を設定。



自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、ホール内とホール・厨房間のように2系統で通話ができるデュアルオペレーションなどビジネスユーザー向け機能が充実。



故障に気づかず通話を聞き漏らすことがなくなるイヤホンの断線検知機能を採用。



単三乾電池3本だからできる、長時間通話と400mWの大音量。



収納時に場所をとらない回転収納型の高性能アンテナ。



DJ-PA20のLi-Ionバッテリーパック、充電器、マイクがそのまま使えて機種変更がスマート。

標準付属品



- ベルトクリップ EBC-37
- ハンドストラップ



実物大



DJ-PB20A



YA: イエロー

WA: ホワイト

RA: レッド

BA: ブラック

DJ-PB27

カラー：ブラックのみ

■ 使用時間の目安 (DJ-PB20/PB27共通)

	内蔵スピーカー	イヤホン
アルカリ乾電池	60時間	80時間
Li-Ion EBP-70 3.7V 1000mAh	26時間	36時間

■ 充電時間の目安

対応充電器	EDC-158A EDC-162/158R EDC-184A
EBP-70	2.5時間

※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によって大きく異なる場合があります。

※上記の時間は放電状態のバッテリーを満充電するときのおおよその目安です。お使いの充電器によっても変化します。寒冷時の充電や使用は、電池の保温にご留意ください。炎天下での無線機や電池の放置は絶対に避けてください。

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業 で 検索



¥16,500(¥15,000)

オープン価格

JANコード：BA=4969182361858 RA=4969182361865
WA=4969182361872 YA=4969182361889

JANコード：4969182361001

本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。
()内に表示する本体価格は税別です。

■両機種共通の便利な機能 ※一部の機能は拡張セットモードで設定します。詳細は弊社HP>電子事業部>ダウンロード>特定小電力無線、をご覧ください。

音で知らせる減電圧警告機能。	警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能。	10mW/1mW 近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切り替え機能。	混音やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)。	送信/受信切り換えタイミングを知らせるエンドビー&コールトーン。
チャンネル番号を見られない、非表示設定も可能。	VOX 話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOXを内蔵。	内緒話もOK。スクランブルトーク機能。	夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ。	DJ-PB27専用機能
無音時の耳障りな「サー」音を低減するコンパウンダー	通話呼び出しを知らせる着信ベル機能。	誤操作を未然に防ぐキーロック。	PTT専用受信専用子機として使えるPTTオフ。	交互通話中継器の全27chにフル対応。
コンパウンダーは対応する機種間のみで有効な機能です。				対応中継器*のリモートコントロール。 *DJ-P101R/114R

■通話距離の目安 ●河川敷のような見通しの良い平地:800m程度 ●住宅地、直線道路など障害物が少ない場所:500m程度 ●ビルや建物が多い市街地:100~200m程度
*屋内の通話エリアは建物の構造や建材によって大きく異なります。*アンテナを収納したまま使うと、通話距離は極端に短くなります。

■定格
[一般仕様] ●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数 ●電波型式:F3E(FM) ●チャンネル数:(DJ-PB20A)交互20ch / (DJ-PB27)交互/中継 47ch
●使用温度範囲:本体 -10℃~+50℃/チャージャー 0℃~+40℃ ●定格電圧:DC4.5V(単三乾電池3本) ●接地方式:マイナス接地 ●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ
●外形寸法(突起物除く/約):W54.8×H94×D27.3mm/アンテナ長:80mm 回転収納式 ●質量(単三乾電池含む/約) 174g
[送信部] ●送信出力:10mW(1mW切り替え可) ●通信方式:DJ-PB20A 交互(単信)/DJ-PB27 交互(単信)・交互中継(半複信)
[受信部] ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD) ●音声出力(約)/ 400mW(0.4W)以上 ※イヤホン端子は80mW以上

■業務タイプ：毎日使うヘビーユーザー仕様。
■一般タイプ：時々使う一般ユーザー仕様。

■用途に合わせて選べる豊富なオプション群 表示価格は本体価格(税別)です。無線機やヘルメットはアクセサリに付属しません。

<p>EBP-70用ツイン急速充電器 EDC-158A ¥7,480(¥6,800)</p> <p>シングル充電器セット EDC-184A ¥3,190(¥2,900)</p> <p>スピーカー部 アダプター EDC-139 ¥1,800</p> <p>リチウムイオンバッテリーパック (3.7V 1000mAh) EBP-70 ¥4,400(¥4,000)</p>	<p>ストレートコードイヤホン EME-6 ¥1,980(¥1,800)</p> <p>カールコードイヤホン EME-26 ¥2,200(¥2,000)</p> <p>耳かけ型イヤホン EME-50 ¥2,200(¥2,000)</p>	<p>スピーカーマイク EMS-59 ¥4,400(¥4,000)</p> <p>ヘルメット用ヘッドセット EME-53A ¥18,700(¥17,000)</p>
<p>EDC-158Rスタンド(単品販売x2)とEDC-162を組み合わせて接続充電器として、1つのコンセントで同時に最大4台急速充電するチャージャーを作ったイメージです。この組み合わせでEDC-158Rを最大4個、8台の無線機(EBP-70単体でも)を充電することができます。</p> <p>EBP-70用 接続充電スタンド EDC-158R ¥4,400(¥4,000)</p> <p>EDC-158R 接続充電用アダプター EDC-162 ¥8,800(¥8,000)</p>	<p>2ピンプラグ</p> <p>咽喉イヤホンマイク EME-39A ¥50,380(¥45,800)</p>	<p>ソフトケース ESC-61 ¥2,200(¥2,000)</p> <p>スピーアのベルトクリップ EBC-37 ¥660(¥600)</p>

■一般仕様イヤホンマイク 各¥3,850(¥3,500)

オープンエア型 EME-522A	オープンエア型 EME-762PA	カナル型 EME-652CA	耳かけ型 EME-652MA	耳かけ型 EME-762MA

レジャー・ライトユーザー向けです。毎日お使いの時は業務仕様をお求めください。

■業務仕様イヤホンマイク 各¥7,700(¥7,000)

カナル型(グレー) EME-21A	カナル型(黒) EME-21AB	耳かけ型 EME-29A	耳かけ常用カナル型 EME-57A

スピーアのイヤホン：EME-21A/AB/29A用 各¥1,980、EME-57A用 ¥2,200

*メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂、ACアダプターや充電式電池の外観や形状は部品メーカーがしばしば変更するため、掲載のイメージと異なる場合があります。

ALINCO株式会社

■電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

*定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
*撮影・印刷等の条件により、製品の色調が実物と異なることがあります。

ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱い店



Radio Communication Solutions

株式会社ジャパンエニックス
JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所 □名古屋営業所
- 仙台営業所 □九州営業所

<https://www.jenix.co.jp/>

営業所住所はこちら▶

